© 2021 KIDDINX Studios GmbH, Berlin, Lizenz durch KIDDINX Media GmbH, Lahnstraße 21, 12055 Berlin, Deutschland

# DIGITRADIO 1990 Bibi & Tina Edition

Stereo-Boombox mit DAB+/UKW-Radio, CD-Player und Bluetooth-Audiostreaming

| EAN | Farbe | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4019588409521 | Blau | 0040/3952 | 1,71 kg | 1,25 kg | 27 x 11,6 x 21,2 cm | 30,5 x 14,5 x 24 cm |

## TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio (mit RDS und PLL)
- Beleuchtetes LC-Display
- MP3-CD-Player
- Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)
- USB-Charging/Playback
- Netz- und Batteriebetrieb
- Praktischer Tragegriff

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

Portables Radio : Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 3 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 1,5 W

Equalizer (vordefiniert) : Ja

### ANSCHLÜSSE

USB : 1

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 30

Programmspeicher Favoriten UKW : 30

### BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 5

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : ja

### DISPLAY

Typ : LCD

### FUNKTIONEN

MP3 Wiedergabe über USB : Ja

USB Ladefunktion : Ja

CD Player mit MP3 : Ja

### NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

### UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

MP3 : Ja

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch

### STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

### STROMVERSORGUNG

Batteriebetrieb : Ja

Batterietyp : 6 x R14/C

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteilart : Intern

| LEISTUNG/ENERGIEWERTE |
| --- |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 18 W |
| Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,8 W |

| LIEFERUMFANG |
| --- |
| DIGITRADIO 1990, Bedienungsanleitung |