



## DIGITRADIO 1990

Stereo-Boombox mit DAB+/UKW-Radio, CD-Player und Bluetooth-Audiostreaming

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
schwarz	4019588039520	0000/3952	1,71 kg	1,25 kg	27 x 11,6 x 21,2 cm	30,5 x 14,5 x 24 cm
silber	4019588139527	0001/3952	1,71 kg	1,25 kg	27 x 11,6 x 21,2 cm	30,5 x 14,5 x 24 cm
blau	4019588239524	0002/3952	1,71 kg	1,25 kg	27 x 11,6 x 21,2 cm	30,5 x 14,5 x 24 cm
rot	4019588339521	0003/3952	1,71 kg	1,25 kg	27 x 11,6 x 21,2 cm	30,5 x 14,5 x 24 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Beleuchtetes LC-Display

MP3-CD-Player

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

USB-Charging/Playback

Netz- und Batteriebetrieb

Praktischer Tragegriff

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative  
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### BRICKFOX

Betriebsart : Netzbetrieb, Batterie

Ausstattung : Bluetooth, Wecktimer, CD-  
Player, Sleptimer, USB-Ladefunktion

Anschlüsse : USB, AUX IN, Kopfhörer  
(3,5mm)

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

Systemleistung : 3 W (RMS)

Stereo-Lautsprecher : Ja

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 1,5 W

Equalizer (vordefiniert) : Ja

### ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke) : 1

USB : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Sleptimer : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 30

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 30

### BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 5

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : ja

### DISPLAY

Typ : LCD

### FUNKTIONEN

MP3 Wiedergabe über USB : Ja

USB Ladefunktion : Ja

CD Player mit MP3 : Ja

### NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

#### UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

MP3 : Ja

#### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,  
Französisch, Italienisch, Norwegisch,  
Dänisch, Schwedisch

#### STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

#### STROMVERSORGUNG

Batteriebetrieb : Ja

Batterietyp : 6 x R14/C

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteilart : Intern

#### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,8 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 18 W

#### LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 1990,  
Netzkabel, Bedienungsanleitung