



3 JAHRE
GARANTIE**

Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung können Sie für dieses Produkt – bei entsprechender Registrierung – eine 3-jährige Garantie erwerben. Alle Infos zu Garantiebedingungen

2 JAHRE
GARANTIE**

2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung. Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.

Universal-SCR 8+2 LNB

Einkabel-LNB mit 2 Legacy-Ausgängen

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588083127	schwarz	0000/8312	334 g	254 g	5,8 x 11,7 x 15 cm	15,7 x 6,8 x 12,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

8 Receiver mit SCR-Unterstützung anschließbar

SCR-Protokoll gemäß EN 50494

2 Receiver über Legacy-Ausgang anschließbar

Wetterschutzgehäuse

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -40 ... 60 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 95 %

BRICKFOX

Anzahl Teilnehmer : 10

Anzahl Satelliten : 1

LOKAL OSCILLATOR

Genauigkeit : ± 0,4 MHz

Temperaturdrift : ± 1 MHz

Phasenrauschen : -80 dB Carrier/Hz @10kHz

High-Band : 10,6 GHz

Low-Band : 9,75 GHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11 ... 14 V

Horizontal : 16 ... 20 V

Bandumschaltung : 22 kHz

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1.950 MHz

High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

EINKABELAUSGANG

Ausgangsfrequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz

Anzahl der Ausgangskanäle : 8

Frequenz der Ausgangskanäle : 1284, 1400, 1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096 MHz

GEEIGNET FÜR

Anzahl Orbitpositionen : 1

Anzahl Teilnehmer : 10

TECHNISCHE DATEN

Ausgänge : 3 ; 1x SCR, 2x Legacy

Verstärkung : ≥ 55 dB

Feedaufnahme : 40 mm

Anschluss-Typ : F-Buchse

Impedanz : 75 Ω

RAUSCHMASS

Rauschmaß : typ. 1 dB

STROMVERSORGUNG

Stromverbrauch : max. 400 mA alle SCR-Nutzer "An"

LIEFERUMFANG

Universal-SCR 8+2 LNB