

HD-S 221

Kompakter HDTV-Receiver für den Empfang von unverschlüsselten digitalen TV- und Radioprogrammen via Satellit

EAN	Farbe	ArtNr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588048102	schwarz	0000/4810	596 g	512 g	18 x 4 x 13 cm	21,4 x 5,2 x 15,6 cm

TOP-AUSSTATTUNG			
DVB-S2 HDTV-Empfang	USB-Mediaplayer für Video, Musik und	Unterstützt Audio Codierformat AAC	
7-Tage-EPG-Unterstützung	Bilder		
	Kompaktes, kleines Gehäuse		
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja	Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG	
Luftfeuchtigkeit: 10 75 %	F-Buchse SAT (in) : 1	Audio-Formate : AAC, MP3, MP2, OGG	
Umgebungstemperatur : 5 35 °C	BEDIENUNG/KOMFORT	SONSTIGE FEATURES	
LNB-STEUERUNG	Mediaplayer : Ja	OSD-Sprachen: Deutsch, Dänisch, Englisch Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch Programmspeicher Gesamt: 4.000	
Vertikal: 14 V	Sleeptimer : Ja		
Horizontal : 18 V	Uhr : Ja		
Bandumschaltung : 22 kHz	Wecktimer : Ja	STROMVERSORGUNG	
Stromaufnahme : max. 500 mA	DISPLAY	Nennspannung : 230 V	
DiSEqC: 1.0 / 1.2	Typ: 7-Segment, 4-stellig, amber	Frequenz : 50 Hz	
BILD	TUNER	Nennleistung : max. 18 W	
SD: Ja	Tuner-Typ : DigitalSat	Netzteil: intern	
HD : Ja	Sat (DVB-S2) : 1	LEISTUNG/ENERGIEWERTE	
1080p : Ja	Empfang von : HD-TV, SD-TV, DVB-Radio	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : max.	
1080i : Ja	TUNER - SAT	18 W	
720p : Ja	Frequenzbereich : 950 2.150 MHz	LIEFERUMFANG	
576p : Ja	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	HD-S 221 Sat-Receiver, Fernbedienung,	
576i : Ja	DVB-S : QPSK	Batterien, Bedienungsanleitung	
AUDIO	Symbolrate DVB-S : 2 45 Mbaud		
Klare Sprache der ARD : Ja über DVB	DVB-S2 : 8PSK - QPSK		
ANSCHLÜSSE	Symbolrate DVB-S2 : 10 31 Mbaud		
HDMI™ (out) : 1	FEC: RS, LDPC, BCH	-	
USB: 1 (USB 2.0)	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS		
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) :	Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, H.264	-	
Ja	Video-Formate: MKV, MP4, MOV, MPG, TS,	-	



Scart:1

TS4, VOB, M2TS, AVI





TechniSat

06.05.2024

2/2