



## STERNRADIO IR 1

Kompaktes Internetradio mit WLAN

EAN	Farbe	VPE Palette	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039605	schwarz	480	0000/3960	532 g	322 g	18 x 10,8 x 5 cm	25 x 14,5 x 12 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

Internetradio via WLAN

TFT-Farbdisplay (2,4")

Musikstreaming im Heimnetzwerk (UPnP)

Schlafradio-Sender

Weck-, Snooze- und Sleep-Funktionen

Uhr- und Datumsanzeige

Steuerung via AirMusic Control App

Senderspeicher bis zu 250

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative  
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### RADIO/EMPFANG

Internetradio : Ja

### LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 2 W RMS

### ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

AirMusic Control App : Ja

### DIREKTWAHLTASTE

radio B2 : Ja

STAR\*SAT : Ja

Klassik Radio : Ja

radio GOLD : Ja

Deutschlandfunk : Ja

### DISPLAY

Größe : 2,4 Zoll

Dimmbar : Ja

Typ : TFT-Farbdisplay

### WLAN

WLAN : 802.11 b/g/n

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Slowakisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Spanisch, Türkisch, Russisch, Portugiesisch, Multilingual, Ungarisch

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 60 Hz

Netzteil : microUSB 5V / 1.000 mA

Netzteilart : extern

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 4 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,8 W

Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand : 0 W

### LIEFERUMFANG

STERNRADIO IR 1, Netzteil, Bedienungsanleitung