



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



DIGITRADIO 3 VOICE

DAB+/UKW/CD-Stereoradio mit TECHNIVOICE Sprachsteuerung

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039636	schwarz/silber	0000/3963	4,65 kg	3,62 kg	38 x 13,3 x 17,9 cm	48 x 18,5 x 21,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW)

CD-Player mit MP3-Wiedergabe und Resume-Funktion

Hochwertiges 2,8" TFT-Display

USB-Schnittstelle mit Ladefunktion und MP3-Wiedergabe

TECHNIVOICE - Internetunabhängige Sprachsteuerung

Equalizer

Fernbedienung

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne (wechselbar)

LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 20 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 10 W

ELAC-Lautsprecher : Ja

Equalizer : Ja

ANSCHLÜSSE

USB : 1

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

Anschluß für externe Antenne (F-Buchse) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Fernbedienung : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20

Programmspeicher Favoriten UKW : 20

TECHNIVOICE Sprachsteuerung : Ja

DISPLAY

Größe : 2,8 Zoll

Auflösung (Linien x Zeilen) : 320 x 240 Pixel
Pixel

Typ : TFT-Farbdisplay

FUNKTIONEN

MP3 Wiedergabe über USB : Ja

USB Ladefunktion : Ja

CD Player mit MP3 : Ja (mit Resume-Funktion)

CD Player mit Resume Funktion : Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Audio-Formate : WMA, WAV, MP3, AAC

SONSTIGE FEATURES

Deutsch : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC (12 V / 3.000 mA)

Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE	LIEFERUMFANG
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 32 W	DIGITRADIO 3 Voice, Teleskopantenne, F-Stecker-Werkzeug (für die abnehmbare Antenne), Netzteil, Fernbedienung inkl. Batterien, Bedienungsanleitung, Broschüre mit Bedienungshinweisen in Brailleschrift
Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,483 W	
Leistungsaufnahme mit aktiver Sprachsteuerung : 1,2 W	

Testurteil(e) DIGITRADIO 3 VOICE



Testnote: 1,4
Guter Rat 1/21



Testnote: sehr gut (95%)
SATVISION 02/21



INNOVATION
Audiovision 4/21



Testnote: sehr gut
Audiovision 4/21