



DIGITRADIO 231 OD

DAB+/UKW Outdoor-Boombox mit Akku und Bluetooth-Audiostreaming

EAN	VPE Karton	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039667	2	Schwarz	0000/3966	3,63 kg	2,38 kg	34 x 24,8 x 16,7 cm	40,7 x 20,3 x 29 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

FM-Radio mit RDS

18V Akkuaufnahme kompatibel zu Makita, Bosch Professional und DeWalt 18V Systemen (max. Bauhöhe 80mm)

IPX4 Schutz gegen Spritzwasser

Robuste Bauweise, geeignet für Außenbereich und Baustelle

Favoritenspeicher (20 DAB+/20 FM)

2,4 Zoll TFT Farbdisplay

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

Integrierter Akku für bis zu 8 Stunden Wiedergabe und optionale Erweiterung durch externen Akku

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 0 - 40 °C

RADIOTYP

Baustellenradio : Ja

Portables Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 16 W RMS

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 8 W

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja (Nur Netzbetrieb)

Sleeptimer : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20

Programmspeicher Favoriten UKW : 20

Schutzklasse : IPX4

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 4,2

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : Ja

DISPLAY

Größe : 2,4 Zoll

Dimmbar : Ja

Slide-Show / catSLS : Ja

Typ : TFT

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Spanisch

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

STROMVERSORGUNG

Akku wechselbar : Ja (optional)

Akkutyp : Lithium-Ionen mit 11,1 V, 2.200 mAh und 24,42 Wh

Akkulaufzeit : Bis zu 8 Stunden

Akkuaufnahme : Für 18V Akkus von Bosch Professional, Makita, DeWalt

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 / 60 Hz

Netzteil : DC 18 V / 2.000 mA

Netzteilart : Extern

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 231 OD, Bedienungsanleitung,
Netzteil, 18V Akkuaufnahmen für Maktia,
BOSCH Professional und DeWalt

Testurteil(e) DIGITRADIO 231 OD



"Heimwerker-Tipp"
F.A.Z. Kaufkompass 11/2023



Sehr gut (92 %)
SATVISION 11/2022



Testnote: 1,4
(Preis/Leistung: sehr gut)
Heimwerker Praxis 1/23