F-Stecker Self-Install™ Pack 3.9

Professioneller 3.9 F-Stecker zur werkzeuglosen Montage

s
i
l

TOP-AUSSTATTUNG		
F-Stecker für werkzeuglose Montage	Betriebsfähig bis 3 GHz	geeignet für alle Koaxialkabel 0.8/3.6
Einfache und sichere Installation in Sekunden	geeignet für 100 dB Mini-CoaxSat 2150, Doppel-Mini-Coaxkabel und Multymedia-Kabel 4 von TechniSat	geeignet für alle Koaxialkabel mit ca. 3,5 mm Dielektrikum und 5,7 - 6,2 mm Außendurchmesser

ABSCHIRMUNG
30 - 1000 MHz : > 110 dB CoMeT
1000 - 2250 MHz : > 110 dB CoMeT
DÄMPFUNG
10 MHz : 0,1 dB/100m
100 MHz : 0,01 dB/100m
450 MHz : 0,01 dB/100m
862 MHz : 0,01 dB/100m
1000 MHz : 0,01 dB/100m
2250 MHz : 0,01 dB/100m
TRANSFERIMPEDANZ
5 MHz : < 0,9 mO/m CoMeT
30 MHz : < 0,9 mO/m CoMeT
TECHNISCHE DATEN
Impedanz : 75 Ω
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

30 - 65 MHz : ≥ 38 dB
65 - 470 MHz : ≥ 38 dB
470 - 1800 MHz : ≥ 38 dB
1800 - 2450MHz : ≥ 36 dB
LIEFERUMFANG
10 x F-Stecker Self-Install™ 3.9 in Blisterverpackung