

## DIGITRADIO UP 55

Set mit Unterputz-Radio und Unterputz-Lautsprecher

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588139015	weiß	0001/3901	370 g	170 g	7.00 x 7.00 x 4.00 cm	19.50 x 6.30 x 11.00 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW)

Hochwertiges OLED-Display

Antenne und Schaltnetzteil integriert

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

Weck- und Sleptimer

Einstellbarer Equalizer

Flexibler Einbau von Radio und Lautsprecher möglich

Erweiterbar mit zweitem Lautsprecher

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 - 75 % relative  
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Wurfantenne

### LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 2x 2 W (RMS) für  
optionalen 2. Lautsprecher

Equalizer : Ja

### BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleptimer : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20

Schutzklasse : IP 20

Programmspeicher Favoriten UKW : 20

### BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 5.0

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : ja

### DISPLAY

Auflösung (Linien x Zeilen) : 128x64 Pixel

Dimmbar : Ja

Typ : OLED

### NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

### LIEFERUMFANG

1x Unterputz-Radio, 1x Unterputz-  
Lautsprecher mit Lautsprecherkabel (24 cm  
lang), Wurfantenne, Kurzanleitung