

DIGITRADIO 52 CD

DAB+/UKW-Radiowecker mit CD-Player, Bluetooth-Audiostreaming und Wireless-Charging-Funktion

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588139398	weiß	0001/3939	1.94 kg	1.42 kg	18.00 x 12.50 x 20.00 cm	24.00 x 20.50 x 23.00 cm
4019588039391	anthrazit	0000/3939	1.94 kg	1.42 kg	18.00 x 12.50 x 20.00 cm	24.00 x 20.50 x 23.00 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

Wireless Charging zum Aufladen von Smartphones

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (20 für DAB+ und 20 für UKW)

Uhr- und Datumsanzeige

Zwei Radiowecktimer möglich

Großes LCD-Display mit Beleuchtung

Bluetooth Audiostreaming

CD/MP3-Player

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Wurfantenne

LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 4 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 2 W

Equalizer : Ja

ANSCHLÜSSE

USB : 1

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20

Programmspeicher Favoriten UKW : 20

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 4.0

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : Ja

DISPLAY

Dimmbar : Ja

Typ : LCD

FUNKTIONEN

MP3 Wiedergabe über USB : Ja

USB Ladefunktion : Ja

Wireless charging : Ja (kompatibel mit dem Qi-Ladestandard)

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC V / mA

Netzteilart : Extern

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 52 CD, Netzteil, Bedienungsanleitung