



## DIGITRADIO 22

DAB+/UKW Küchen-Unterbauradio mit Bewegungssensor

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039766	schwarz	0000/3976	810 g	560 g	23 x 5,5 x 13 cm	25 x 7 x 21 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

2" TFT-Farbdisplay

Favoritenspeicher ( 10 für DAB+ und 10 für UKW)

Bewegungssensor für Licht-und Radiosteuerung

Uhr- und Datumsanzeige

Bluetooth-Audiostreaming

Nutzbar als Unterbau-Küchenradio oder freistehendes Radio

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative  
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### ABMESSUNGEN / GEWICHT

Stationär : Ja

### RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Wurfantenne

### LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 2 W (RMS)

### BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

### BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 5

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : ja

### DISPLAY

Größe : 2 Zoll

Slide-Show / catSLS : Ja

Dimmbar : Ja

Typ : TFT

RadioVIS : Ja

### NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Dänisch

### STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 5V / 2.000 mA

Netzteilart : Extern

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 5,9 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,5 W

Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand : 0 W

### LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 22, USB-Netzteil, Bedienungsanleitung, Montagezubehör