



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
 Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).



## TECHNISTAR S6 HD+

HDTV-DigitalSat-Receiver mit Aufnahmefunktion und integriertem HD+ Sender-Paket für 6 Monate

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
schwarz	4019588047150	0000/4715	1,24 kg	600 g	22 x 4,5 x 17,7 cm	31 x 8 x 19,5 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

#### HDTV-Tuner (DVB-S/S2)

DVRready: Digitale Videorekorderfunktion zur Aufzeichnung auf USB-Speichermedium

Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)

#### Inklusive 6 Monate HD+ Sender-Paket

Pay-TV-fähig über CI+

Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP, Server)

#### Elektronischer

Programminformationsdienst SIEHFERN INFO

Betreibbar über 12-Volt-Stromnetz

Smart-Home-Client

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2

### BILD

Standbild : Ja

SD : Ja

HD : Ja

1080p : Ja

1080i : Ja

720p : Ja

576p : Ja

576i : Ja

### AUDIO

Klare Sprache der ARD : Ja über DVB

### ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

USB : 1 (USB 2.0)

Common Interface Plus (CI+) : Ja

Smartcard-Leser : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Audio/Video-Ausgang analog : Ja TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

F-Buchse SAT (in) : 1

DC IN : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Smart-Home-Client : Ja ab Software 2.78.0.2-4128

Seitenspeicher : 1.000

Teletextuntertitel : Ja

Mediaplayer : Ja

Uhr : Ja

Autostandby : Ja

Teletext : Ja

Programmspeicherplätze : 9.999

Sleeptimer : Ja

Auswahl Regionalsender : Ja

### DECODER

Videodecoder : MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC

Audiodecoder : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

### DISPLAY

Typ : 7-Segment, 4-stellig, weiß

### EMPFANGSBEREIT

HD+ : Ja

### ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax : Ja

Nagravision : Ja

CI+ : Ja (v1.3)

<b>HOTELMODE</b>	<b>TUNER</b>	<b>TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE</b>
Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja	Tuner-Typ : DigitalSat	AUTOINSTALL : Ja
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	Sat (DVB-S2) : 1	SFI : Ja
Lautstärke verriegelbar : Ja	Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607	TECHNIFAMILY : Ja
Menüverriegelung : Ja	Satradio : Ja	ISIPRO : Ja
Sperre Bedienfeld : Ja	Internetradio : Ja	ISI-Mode : Ja
Integrierte LED-Uhr : Ja	Empfang von : HD-TV, SD-TV	<b>UNTERSTÜTZTE FORMATE &amp; CODECS</b>
Startquelle auswählbar : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja	Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, H.264, VC-1
Startprogramm auswählbar : Ja	<b>TUNER - SAT</b>	Video-Formate : M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, XVID, M2TS, AVI, ASF
<b>INTERNETFUNKTIONEN</b>	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz	Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
Internet-Geschwindigkeitstest : Ja	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)	Audio-Formate : WAV, MP3, AAC, FLAC, MP2, OGG, DDAC3, AIFF
<b>AUFNAHMEFUNKTIONEN</b>	DVB-S : QPSK	<b>SONSTIGE FEATURES</b>
DVR - Funktion : Ja	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
DVR Speichermedium : via USB	DVB-S2 : 8PSK - QPSK	Regionalprogramm Auswahl : Ja
TimeShift : Ja	Symbolrate DVB-S2 : 2 ... 45 Mbaud	<b>STREAMING</b>
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion : Ja	FEC : RS, LDPC, BCH	UPnP Client : Ja
Aufnahmen Ordnerverwaltung : Ja	<b>TECHNISAT CONNECT</b>	UPnP Renderer : Ja
<b>NETZWERK &amp; KOMMUNIKATION</b>	SFI : Ja	<b>STROMVERSORUNG</b>
Bluetooth : Ja (Audioausgabe, optional via USB-Bluetooth-Adapter Art.-Nr. 0000/3635)		Nennspannung : 230 V
		Frequenz : 50 Hz
		Netzteil : extern DC 12V/2A
		<b>LEISTUNG/ENERGIEWERTE</b>
		Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : < 4,8 W
		Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,3 W
		<b>LIEFERUMFANG</b>
		TECHNISTAR S6 HD+, HD+ Karte (inkl. HD+ Sender-Paket für 6 Monate gratis), Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.