



## STEREOMAN 2 DAB+

Stereo-Funkkopfhörer mit Dockingstation und Radioempfang

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
schwarz	4019588091290	0000/9129	1,07 kg	552 g	20,1 x 22,8 x 13 cm	25 x 27 x 13,5 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

Kabelloser Musik- und Filmgenuss

DAB+ Digitalradio

Ausziehbares Bügeldesign für perfekten Sitz

UKW-Radio mit RDS

2,4 GHz Stereo-Kopfhörer inkl. Dockingstation/Transmitter

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative  
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### BRICKFOX

Anschlüsse : AUX IN, Line-In, Line-Out

Betriebsart : Akku

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Wurfantenne

### ANSCHLÜSSE

Audio-Ausgang analog (3,5mm Klinke) : 1

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

### BEDIENUNG/KOMFORT

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

### DISPLAY

Typ : LCD

Größe : 2,8 Zoll

Dimmbar : Ja

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,  
Französisch, Polnisch, Italienisch,  
Niederländisch, Norwegisch, Dänisch,  
Portugiesisch, Türkisch

### STROMVERSORGUNG

Akkutyp : 2x AAA - 700 mAh Ni-MH

Akkulaufzeit (max.) : bis zu bis zu 8h

Akkuaufladezeit : 6 h

Netzteil : DC 5 V / 550mA

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,30 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit  
aktiver Netzwerkverbindung : 0,30 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 1,46 W  
max.

### LIEFERUMFANG

STEREOMAN 2 DAB+, Transmitter, Netzteil,  
Stereo-Cinch-Kabel, Audio-Adapter (3,5 mm  
auf Cinch), Fernbedienung, 2x NI-MH AAA  
Akku-Batterien, Bedienungsanleitung



SATVISION "Sehr gut" -  
92,0%