



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
 Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).



## TECHNISTAR S3 ISIO

HDTV-Sat-Receiver mit ISIO-Internetfunktionalität und digitaler Videorekorderfunktion via USB

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588047488	schwarz	0000/4748	1 kg	520 g	28 x 3,8 x 13,5 cm	39,5 x 5,8 x 21,5 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

#### HDTV-Tuner (DVB-S/S2)

DVRready: Digitale Videorekorderfunktion zur Aufzeichnung auf USB-Festplatte

Pay-TV-fähig über CI+

ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV

Einfache Ersteinstallation via AutoInstall

Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)

Elektronischer

Programminformationsdienst SIEHFERN INFO

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2

### BILD

Standbild : Ja

Zoom : Ja

SD : Ja

HD : Ja

1080i : Ja

720p : Ja

576p : Ja

576i : Ja

### ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

USB : 2 (USB 2.0)

Common Interface Plus (CI+) : Ja

Smartcard-Leser : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja ( rechts / links )

Scart : 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

F-Buchse SAT (in) : 1

Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Teletextuntertitel : Ja

Mediaplayer : Ja

Sleeptimer : Ja

Wecktimer : Ja

Programmspeicherplätze : 5.000

Teletext : Ja

Für Camping geeignet : Ja

Uhr : Ja

Schnellstart : Ja

Autostandby : Ja

Kindersicherung : Ja

### ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax : Ja

CI+ : Ja

### HOTELMODE

Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja

individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja

Lautstärke verriegelbar : Ja

Menüverriegelung : Ja

Sperre Bedienfeld : Ja

Integrierte LED-Uhr : Ja

Startquelle auswählbar : Ja

Startprogramm auswählbar : Ja

### INTERNETFUNKTIONEN

Webbrowser : Ja

Internet-Geschwindigkeitstest : Ja

HbbTV/Red Button : Ja

ISIO-Internet : Ja

HTML 5 Unterstützung : Ja

### AUFNAHMEFUNKTIONEN

DVR - Funktion : USB

TimeShift : Ja

<b>TUNER</b>	<b>TECHNISAT CONNECT</b>	<b>SONSTIGE FEATURES</b>
Tuner-Typ : DigitalSat	SFI : Ja	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Sat (DVB-S2) : 1	<b>TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE</b>	
Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494	SFI : Ja	
Empfang von : HD-TV, SD-TV, DVB-Radio	TECHNIMATIC : Ja	
TECHNIROUTER ready : Ja	TECHNIFAMILY : Ja	<b>STROMVERSORGUNG</b>
<b>TUNER - SAT</b>	ISIPRO : Ja	Nennspannung : 230 V
Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz	AUTOINSTALL : Ja	Frequenz : 50 Hz
Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)	<b>UNTERSTÜTZTE FORMATE &amp; CODECS</b>	Netzteil : extern DC12V/3A DC 12 V / 2,0 A
DVB-S : QPSK	Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, H.264, VC-1	<b>LEISTUNG/ENERGIEWERTE</b>
Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud	Video-Formate : MKV, MP4, MOV, TS, TS4, VOB, WMV, M2TS, AVI, ASF	Energiewerte Standby-Schnellstart : 5,48 W
DVB-S2 : 8PSK - QPSK	JPEG : Ja	Energiewerte LED : 0,2 W
Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud	Audio-Formate : AAC, MP3, MP2, DDAC3	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 10 W
FEC : RS, LDPC, BCH		<b>LIEFERUMFANG</b>
		TECHNISTAR S3 ISIO, Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

## Testurteil(e) TECHNISTAR S3 ISIO



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.