Premium Account erforderlich. Alle Infos zu Spotify Premium finden Sie unter www.spotify.com/premium.

DIGITRADIO 510

DAB+/UKW/Internet-Stereoradio mit Spotify Connect und Steuerung per App

EAN	VPE Karton	Farbe	VPE Palette	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588049697	4	schwarz	32	0000/4969	3,1 kg	2,09 kg	35 x 12,53 x 13,11 cm	39,8 x 21,3 x 18,8 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio (mit RDS und PLL)
- Internetradio via WLAN
- Kompatibel zu Spotify Connect
- TFT-Farbdisplay (3,2")
- Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)
- Komfortable und intuitive Bedienung über zwei große Einstellregler am Gerät
- Steuerung per TechniSat Connect-App (iOS, Android)
- Fernbedienung

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Internetradio : Ja

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 20 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 10 W

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 2.1 + EDR

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : ja

DISPLAY

Größe : 3,2 Zoll

Auflösung (Linien x Zeilen) : 240 x 320 Pixel

RadioVIS : Ja

Typ : TFT-Farbdisplay

Slide-Show / catSLS : Ja

Dimmbar : Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

NFC : Ja

WLAN

WLAN : 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band werden unterstützt)

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Spanisch, Portugiesisch, Türkisch

STREAMING

Spotify : Ja

Bluetooth Audiostreaming : Ja

Audiostreaming (UPnP) : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 18 V / 2000 mA

Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung : 5,16 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 36 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,89 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 510, Fernbedienung, Netzteil, Bedienungsanleitung