



Premium Account erforderlich. Alle Infos zu Spotify Premium finden Sie unter www.spotify.com/premium.

DIGITRADIO MR1

WiFi-Multiroomadapter mit Multiroomstreaming, Spotify Connect und Steuerung per App

EAN	VPE Karton	VPE Palette	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588890404	20	480	0000/4978	schwarz	478 g	230 g	12,1 x 2,9 x 12,1 cm	21,5 x 5 x 13,6 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Multiroomadapter

Internetradio via WiFi

Kompatibel zu Spotify Connect

Musikwiedergabe im DLNA/UPnP-Heimnetzwerk

Steuerung per TechniSat Connect App (iOS, Android)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Radioadapter : Ja

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

Internetradio : Ja

LAUTSPRECHER

Equalizer : Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja (SPDIF)

Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja

Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Sleeptimer : Ja

DISPLAY

RadioVIS : Ja

WLAN

WLAN : 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band werden unterstützt)

STREAMING

Spotify : Ja

Audiostreaming (UPnP) : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 6 V / 500 mA

Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung : 1,53 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 3 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,40 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO MR1, Netzteil,
Audioverbindungskabel,
Bedienungsanleitung