



DIGITRADIO 20

Unterbaufähiges DAB+/UKW-Küchenradio

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588049871	0000/4987	anthrazit	1,49 kg	924 g	22,4 x 7 x 16,4 cm	32,25 x 11,5 x 20,5 cm
4019588149878	0001/4987	weiß	1,49 kg	924 g	22,4 x 7 x 16,4 cm	32,25 x 11,5 x 20,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (10 für DAB+ und 10 für UKW)

OLED-Display (128 x 64)

Uhr- und Datumsanzeige

Bedienung des Timers über Direktwahltaste

Nutzbar als Unterbau-Küchenradio oder freistehendes Radio

Lautstärke- und Wahlregler aus Aluminium

Externer Antennenanschluss

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Wurfantenne

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 3 W (RMS)

Equalizer : Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja (3,5 mm Klinke)

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

Anschluß für externe Antenne (IEC-Buchse) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

DISPLAY

Größe : 2,7 Zoll

Dimmbar : Ja

Typ : OLED

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 9 V / 1000 mA

Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 9 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,41 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 20, Wurfantenne, Montagezubehör, Bedienungsanleitung