



Transita 210

Portables DAB+ Digitalradio mit Stereosound

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588783508	anthrazit	78-3005-00	1,21 kg	802 g	23 x 12 x 9 cm	33 x 12 x 16 cm
4019588783515	weiß	78-3005-01	1,21 kg	802 g	23 x 12 x 9 cm	33 x 12 x 16 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (10 DAB+ und 10 UKW)

Integrierter Akku für bis zu 8 Stunden
Tonwiedergabe

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

NFC zur komfortablen
Verbindungsherstellung auf kurze Distanz

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

Portables Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung : 6 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 3 W

Stereo-Lautsprecher : Ja

Equalizer : Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

DISPLAY

Typ : OLED

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

NFC : Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Italienisch, Englisch,
Französisch, Deutsch

STROMVERSORGUNG

Akkutyp : Li-Ionen

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 12 V / 1000 mA

Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 12 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,70 W

LIEFERUMFANG

Transita 210, Netzteil, Bedienungsanleitung