

## Transita 120 IR

BEDIENUNG/KOMFORT

 $Portables\ DAB+/UKW\ Digital radio\ im\ Retrolook\ mit\ 24-Stunden-Akku\ und\ Internet radio funktion$ 

EAN	Farbe	ArtNr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588731004	rot	78-3010-00	2,05 kg	1,62 kg	26,5 x 16 x 13 cm	30 x 17 x 19 cm

TOP-AUSSTATTUNG		
DAB+ Digitalradio  UKW-Radio (mit RDS und PLL)	LCD-Display mit Beleuchtung und Dot- Matrixanzeige	Integrierte WLAN-Konnektivität Einstellbarer Equalizer
Grenzenlose Musikvielfalt via Internetradio	Integrierter Akku für bis zu 24 Stunden Tonwiedergabe	Metalltragegriff
	Favoritenspeicher (10 DAB+/10 UKW/10 Internet)	
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	Wecktimer : Ja	
Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative	Sleeptimer : Ja	_
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	Snooze-Funktion : Ja	_
Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C	Programmspeicher Favoriten UKW : 10	_
RADIOTYP	Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10	=
Stationäres Radio : Ja	DISPLAY	
Portables Radio : Ja	Typ:LCD	
RADIO/EMPFANG	WLAN	
DAB+: 174 - 240 MHz UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz	WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz Band werden unterstützt)	
Internetradio : Ja	STROMVERSORGUNG	
Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne	- Akkutyp : Li-Ionen	
LAUTSPRECHER	Nennspannung : 230 V	_
Systemleistung : 5 W (RMS)	Frequenz : 50 Hz	_
Equalizer: Ja	Netzteil : DC 12 V / 1000 mA	_
Mono-Lautsprecher : Ja	Netzteilart : Extern	_
ANSCHLÜSSE	LIEFERUMFANG	
Audio-Eingang analog/AUX in : Ja	Transita 120 IR, Netzteil, Bedienungsanleitung	
Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1	-	

## NORDMENDE