



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



DIGITRADIO 4

DAB+/UKW-Stereoradio mit Bluetooth-Audiostreaming

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039360	schwarz/silber	0000/3936	4,01 kg	3,07 kg	38 x 13,5 x 16,5 cm	48 x 19 x 21,5 cm
4019588139367	weiß	0001/3936	4,01 kg	3,07 kg	38 x 13 x 16,8 cm	48 x 19 x 21,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio	Favoritenspeicher (20 für DAB+ und 20 für UKW)	Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)
UKW-Radio (mit RDS und PLL)	Hochwertiges OLED-Display	Equalizer
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	BEDIENUNG/KOMFORT	Netzteil : DC 12V / 3A
Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative	Uhr : Ja	Netzteilart : Extern
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	Wecktimer : Ja	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C	Sleeptimer : Ja	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 30 W
RADIOTYP	Snooze-Funktion : Ja	Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,35 W
Stationäres Radio : Ja	Programmspeicher Favoriten UKW : 20	LIEFERUMFANG
RADIO/EMPFANG	Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20	DIGITRADIO 4, Teleskopantenne, F-Stecker-Werkzeug (für die abnehmbare Antenne), Netzteil, Bedienungsanleitung
DAB+ : 174 - 240 MHz	BLUETOOTH VERSION & PROFILE	
UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz	Bluetooth-Version : 5	
Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne (wechselbar)	AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : Ja	
LAUTSPRECHER	A2DP (Streaming von Audiodaten) : Ja	
Stereo-Lautsprecher : Ja	DISPLAY	
Systemleistung : 20 W (RMS)	Typ : OLED	
Ausgangsleistung Stereo : 2 x 10 W	NETZWERK & KOMMUNIKATION	
Equalizer : Ja	Bluetooth : Ja	
ELAC-Lautsprecher : Ja	STREAMING	
ANSCHLÜSSE	Bluetooth Audiostreaming : Ja	
Audio-Eingang analog/AUX in : Ja	STROMVERSORGUNG	
Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1	Nennspannung : 230 V	
Anschluß für externe Antenne (F-Buchse) : 1	Frequenz : 50 Hz	

Testurteil(e) DIGITRADIO 4



Testsieger
Alles Beste 03/20



SATVISION "Sehr gut" 93,8%