



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).



## DIGITRADIO 1 INFORADIO-Edition

Portables DAB+/UKW-Radio mit integriertem Akku und INFORADIO-Direktwahltaste

| EAN           | Farbe             | Art.-Nr.  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)     | Karton (BxHxT) |
|---------------|-------------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 4019588374973 | dunkelblau/silber | 0037/4997 | 546 g            | 276 g           | 15,5 x 9 x 3,2 cm | 17 x 17 x 5 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW)

Hochwertiges OLED-Display

Integrierter, wechselbarer Akku für bis zu 10 Stunden Wiedergabe

Direktwahltaste für INFORADIO rbb via DAB+

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative  
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### RADIOTYP

Portables Radio : Ja

Stationäres Radio : Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 1 W (RMS)

### ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20

Programmspeicher Favoriten UKW : 20

### DIREKTWAHLTASTE

INFORADIO rbb : Ja

### DISPLAY

Typ : OLED

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Slowenisch

### STROMVERSORGUNG

Akku wechselbar : Ja

Akkutyp : Lithium-Ionen mit 3,7 V und 1050 mAh

Akkulaufzeit : bis zu 10 Stunden

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 5 V / 1000 mA

Netzteilart : Extern

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 6 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,3 W

### LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 1 INFORADIO-Edition,  
Akkupack, Netzteil, USB-Kabel,  
Bedienungsanleitung