



TECHNIRADIO 5 IR BT MDR THÜRINGEN Edition

DAB+/UKW/Internet-Stereoradio mit Farbdisplay

EAN	Art.-Nr.
4019588439290	0004/3929

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio	TFT-Farbdisplay (2,4")	Snooze- und Sleep-Funktion
UKW-Radio (mit RDS und PLL)	Uhr- und Datumsanzeige	Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)
Internetradio via WLAN	Zwei Radiowecktimer möglich	Direktwahltaste für MDR THÜRINGEN & MDR SCHLAGERWELT via DAB+
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	Wecktimer : Ja	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Slowakisch, Norwegisch, Dänisch
Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative	Sleeptimer : Ja	STREAMING
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	Snooze-Funktion : Ja	Bluetooth Audiostreaming : Ja
Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C	CONNECT-App : Ja	STROMVERSORGUNG
RADIOTYP	Programmspeicher Favoriten DAB+ : 30	Nennspannung : 230 V
Stationäres Radio : Ja	Programmspeicher Favoriten UKW : 30	Frequenz : 50 Hz
RADIO/EMPFANG	BLUETOOTH VERSION & PROFILE	Netzteil : DC 8 V / 2.000 mA
DAB+ : 174 - 240 MHz	Bluetooth-Version : 5	Netzteilart : extern
UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz	DIREKTWAHLTASTE	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Internetradio : Ja	MDR Thüringen : Ja	Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung : 1,7 W
Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne	DISPLAY	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 10 W
LAUTSPRECHER	Größe : 2,4 Zoll	Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,7 W
Stereo-Lautsprecher : Ja	RadioVIS : Ja	Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand : 0 W
Systemleistung : 10 W (RMS)	Dimmbar : Ja	
Ausgangsleistung Stereo : 2 x 5 W	Slide-Show / catSLS : Ja	
ANSCHLÜSSE	Typ : TFT-Farbdisplay	
Audio-Eingang analog/AUX in : Ja	NETZWERK & KOMMUNIKATION	
Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1	Bluetooth : Ja	
BEDIENUNG/KOMFORT	WLAN	
Uhr : Ja	WLAN : 802.11 b/g/n	
Automatische Uhrzeiteinstellung nach Stromausfall : Ja	SONSTIGE FEATURES	

LIEFERUMFANG

TECHNIRADIO 5 IR BT, Netzteil,
Bedienungsanleitung