



## Smart-Home-Startpaket Rolladen M 2

Set mit Zentraleinheit und 4x Unterputz-Rolladeneinsatz für Merten Schalterprogramme

EAN	Art.-Nr.
4019588314290	9531/4296

### TOP-AUSSTATTUNG

Enthält Zentraleinheit und vier Unterputz-Rolladenaktoren für Merten Schalterprogramme

Kommunikation der Geräte über Z-Wave™ Funktechnologie (868,42 MHz)

Rollladen per App steuern und in automatische Szenen einbauen

Bisherige Schalter wie gewohnt weiter verwenden

Energieverbrauch erfassen

Einfache Bedienung via TechniSat Connect-App

Einfaches Einbinden weiterer Smart-Home-Geräte

### LIEFERUMFANG

1x Zentraleinheit 2 + 4x Rolladenschalter Merten<br>

## Zentraleinheit 2

### ARTIKELINFORMATIONEN

EAN : 4019588095311

Farbe : silber

Art.-Nr. : 0000/9531

Gewicht (inkl. Karton) : 716 g

Gewicht (Gerät) : 314 g

Gerät (BxHxT) : 21 x 4 x 12,5 cm

Karton (BxHxT) : 29 x 7,7 x 16,5 cm

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

### ANSCHLÜSSE

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

DC IN : 1

USB : 2

SD-Kartenleser : Ja

### BEDIENUNG/KOMFORT

Smart-Home-Zentraleinheit : Ja

### BEDIENUNGSMÖGLICHKEITEN

Tablet PC : Ja

Smartphone : Ja

<b>FUNKVERBINDUNG</b>	Bluetooth : Ja 4.1 LE	Netzteil : extern
Funkkommunikation : Z-Wave Plus	<b>WLAN</b>	
Reichweite Innen : max. 30 m	WLAN : Ja (802.11ac)	
Betriebsfrequenz : 868,42 MHz	<b>STROMVERSORGUNG</b>	
Repeater-Funktion : Nein	Nennspannung : 230 V	
<b>NETZWERK &amp; KOMMUNIKATION</b>	Frequenz : 50 Hz	
	Nennleistung : 3 W	

## Rollladenschalter, kompt. Merten

<b>ARTIKELINFORMATIONEN</b>	Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %	Betriebsfrequenz : 868,42 MHz
EAN : 4019588294967	Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C	Repeater-Funktion : Ja
Farbe : hellgrau	<b>UMGEBUNGSBEDINGUNGEN LAGERUNG</b>	<b>STROMVERSORGUNG</b>
Art.-Nr. : 0200/9496	Temperatur : -20 ... 60 °C	Frequenz : 50 Hz ± 10 %
Gewicht (Karton) : 130 g	Luftfeuchtigkeit : 5 ... 90 %	Nennspannung : 230 V ± 10 %
Gewicht (Gerät) : 70 g	<b>FUNKVERBINDUNG</b>	Nennleistung : 400 W
Gerät (BxHxT) : 7 x 7 x 4,5 cm	Funkkommunikation : Z-Wave Plus	Stromverbrauch : < 2 mA (ohne Last)
Karton (BxHxT) : 11,5 x 10,5 x 5,8 cm	Security S2 : Ja	
<b>UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB</b>	SmartStart : Ja	
IP-Klasse : 20	Reichweite Innen : max. 40 m	