

## **TECHNIMAX HD+**

HDTV-DigitalSat-Receiver zum Empfang digitaler TV- und Radioprogramme inkl. HD+ Sender-Paket für 6 Monate

| EAN           | ArtNr.    | Farbe   | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)  | Karton (BxHxT) |
|---------------|-----------|---------|------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 4019588044005 | 0000/4400 | schwarz | 856 g            | 532 g           | 21 x 5 x 15 cm | 24 x 6 x 22 cm |

## TOP-AUSSTATTUNG

HD+ tauglich dank integriertem Nagravision CA-System

inklusive HD+ Karte

Software Update via Satellit

4-stelliges LCD Display

Kindersicherung

Energiesparendes Netzteil im Standby Modus

**UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB** 

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

LNB-STEUERUNG

DiSEqC: 1,2

AUDIO

Klare Sprache der ARD : Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out):1

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF):

Ja

Scart:1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Sleeptimer: Ja

EMPFANGSBEREIT

HD+:Ja

**ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME** 

Nagravision : Ja

**TUNER** 

Tuner-Typ: DigitalSat

Sat (DVB-S2): 1

Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch,

Französisch, Italienisch

Programmspeicher Gesamt: 4.000

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Netzteil : intern

Frequenz: 50 Hz

LIEFERUMFANG

Receiver, Fernbedienung, Batterien,

Kurzinstallationsanleitung



27.04.2024

1/2





**TechniSat** 27.04.2024 2/2